

## NASLOVNI PROSTOR RAZVOJNEGA SISTEMA ZA 68HC11

Nalov (Hex)	Velikost	Opis
\$0000..\$00FF	256 bajtov	Notranji RAM mikrokrmilnika
\$0100..\$0FFF	3840 bajtov	Neuporabljeno
\$1000..\$103F	64 bajtov	Registri za krmiljenje V/I enot mikrokrmilnika
\$1040..\$17FF	1984 bajtov	Neuporabljeno
\$1800..\$1803	4 bajti	Registri PIA 6821 vzporednega vmesnika
\$1804..\$1FFF	2044 bajtov	Zrcaljeni registri PIA 6821 vzporednega vmesnika
\$2000..\$3FFF	8192 bajtov	Zunanji RAM (podatkovni pomnilnik)
\$4000..\$5FFF	8192 bajtov	Rezervirano za zunanjo enoto z izbirno linijo CS2
\$6000..\$7FFF	8192 bajtov	Rezervirano za zunanjo enoto z izbirno linijo CS3
\$8000..\$9FFF	8192 bajtov	Rezervirano za zunanjo enoto z izbirno linijo CS4
\$A000..\$B5FF \$B800..\$BFFF	7680 bajtov	Rezervirano za zunanjo enoto z izbirno linijo CS5
\$B600..\$B7FF	512 bajtov	Notranji EEPROM mikrokrmilnika
\$C000..\$DFFF	8192 bajtov	Zunanji EPROM (BIOS) Ob ponastavitvi (reset): Zunanji RAM
\$E000..\$FFFF	8192 bajtov	Zunanji RAM (programski pomnilnik) Ob ponastavitvi (reset): Zunanji EPROM (BIOS)

